

# AIRTIES WAV-140 MODEM YAZILIM GÜNCELLEME İŞLEMLERİ




Airties WAV-140 - Microsoft Internet Explorer provided by Turkcell Enterprise IT

http://192.168.2.1/

File Edit View Favorites Tools Help

Airties WAV-140

 AirTies  
wireless networks

AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Combo Modem

GİRİŞ

Şifre :

Tamam

Minimum 1024x768 çözünürlükte Internet Explorer 5.5+ veya Firefox 1.0.6+ kullanmanızı tavsiye ederiz.

Copyright © 2005 AirTies Wireless Networks. Bütün hakları saklıdır.

Kullandığınız web browser'ınızın adres bölümüne 192.168.2.1 yazarak web arayüzünden modeme giriş yapılır, karşınıza yukarıdaki ekran çıkınca tamam butonuna basılır.

Done Internet 100%



## AirTies WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Combo Modem

ANASAYFA

ADSL

YEREL AĞ

KABLOSUZ

VOIP

FIREWALL

NAT

ROUTING

YÖNETİM

DDNS

ARAÇLAR

RAPOR

## Hoş Geldiniz

Bir AirTies ürünü tercih ettiğiniz için AirTies ailesi olarak teşekkür ederiz.

Modemin bütün özelliklerini öğrenmek ve en verimli şekilde kullanabilmek için kullanma kılavuzunu dikkatle okumanızı öneririz. Herhangi bir sorunla karşılaştığınızda AirTies Çağrı Merkezi Hattına 0212-4440239 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Modeminizin çalışma durumu ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Internet Bağlantısı:        | Bağlantı yok      |
| ADSL Bağlantısı:            | Bağlantı yok      |
| ADSL Hızı:                  | 0 / 0 kbps        |
| Internet IP Adresi:         | N/A               |
| ADSL MAC Adresi:            | 00:c0:02:1a:ce:77 |
| Kablosuz Ağ:                | Etkin             |
| Kablosuz Ağ Adı (SSID):     | AIRTIES_WAV-140   |
| Ethernet:                   | Bağlantı var      |
| USB:                        | Bağlantı yok      |
| DHCP Sunucu:                | Etkin             |
| Firmware Sürümü:            | 2.3.1_TR_ANNEXA   |
| Seri No:                    | 9504UA003391      |
| Sistemin Açık Kalma Süresi: | 0 Saat 3 Dakika   |
| Sistem Saati:               | Güncelleniyor     |

Modem arayüzüne girildikten sonra Anasayfa'da Firmware sürümü bölümünden modem var olan yazılım versiyonu kontrol edilir.

Airties WAV-140 - Microsoft Internet Explorer provided by Turkcell Enterprise IT

http://192.168.2.1/cgi-bin/webcm

File Edit View Favorites Tools Help

Airties WAV-140

**Airties** wireless networks

Airties WAV-140 Kablosuz ADSL2+ VoIP Combo Modem

ÇIKIŞ YENİLE

**ANASAYFA**  
ADSL  
YEREL AĞ  
KABLOSUZ  
VOIP  
FIREWALL  
NAT  
ROUTING  
YÖNETİM  
DDNS  
ARAÇLAR  
Firmware Güncellemesi  
Şifre Ayarları  
Zaman (SNTP) Sunucusu  
RAPOR

**Firmware Güncellemesi**

Modemde çalışan yazılımı güncellemek için Gözet tuşuna basınız ve açılacak pencerede bilgisayarınızdaki en son modem firmware dosyasını bulunuz.  
(En son firmware dosyasını <http://www.airties.com> web sitesinden indirebilirsiniz.) Sonra Güncelle tuşuna basınız.  
Firmware dosyası başarıyla yüklendikten sonra modem otomatik olarak yeniden başlatılacaktır ve modeme olan bağlantınız kesilecektir.  
Modem yeniden başladıktan sonra kurulum ayarlarınızı yapabilmek için yeniden bağlanmalısınız.

Dosya Seç:  Browse...

Güncelle

Firmware dosyası başarıyla yüklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden başlatılacaktır, bu sebeple cihaza olan bağlantınız kesilecek ve kurulum ayarlarınızı yapabilmek için cihaza yeniden bağlanmanız gerekecektir.

Done

Internet 100%

Firmware güncellemesi için öncelikle modem arayüzünde bulunan ekranın solundaki menülerden Araçlar linkine, devamında Araçlar linkinin altında açılan seçeneklerden "Firmware Güncellemesi" ne tıklanır. Karşınıza güncelleme sayfası çıkacaktır.

Airties WAV-140 - Microsoft Internet Explorer provided by Turkcell Enterprise IT

## Choose file

Look in: firmware

AirTies\_WAV-140\_FW\_3.0.1.2



My Recent Documents



Desktop



My Documents



My Computer



My Network Places

File name: AirTies\_WAV-140\_FW\_3.0.1.2

Open

Files of type: All Files (\*.\*)

Cancel

## Kablosuz ADSL2+ VoIP Combo Modem

## Firmware Güncellemesi

ncellemek için Gözet tuşuna basınız ve açılacak pencerede bilgisayarınızdaki en son modem  
nware dosyasını <http://www.airties.com> web sitesinden indirebilirsiniz.) Sonra Güncelle tuşu  
arıyla yükledikten sonra modem otomatik olarak yeniden başlatılacaktır ve modeme olan ba  
dem yeniden başladıktan sonra kurulum ayarlarınızı yapabilmek için yeniden bağlanmalısın

Dosya Seç:

Browse...

Güncelle

Firmware dosyası başarıyla yüklendikten sonra sistem otomatik olarak yeniden başlatılacaktır, bu sebeple cihaza olan bağlantınız kesilecek ve kurulum ayarlarınızı yapabilmek için cihaza yeniden bağlanmanız gerekecektir.

Şifre Ayarları

Zaman (SNTP) Sunucusu

RAPOR

Karşınıza çıkan sayfada Browse butonuna tıklandıktan sonra yazılım dosyası bulunduğu yerden seçilerek Aç/Open butonuna basılır. Seçildikten sonra Güncelle denilerek yazılım güncellemesi başlatılır.

Firmware Güncelleniyor - Microsoft Internet Explorer provided by Turkcell Enterprise IT

http://192.168.2.1/cgi-bin/firmwarecfg

File Edit View Favorites Tools Help

Firmware Güncelleniyor

### Firmware Güncelleniyor

Durum

0% 100%

Güncelleme işlemi sırasında lütfen modemi kapatmayınız, elektriğini kesmeyiniz!  
Lütfen bekleyin...

Done Internet 100%

Yazılımın güncelleme durumu karşınıza otomatik gelen sayfadan takip edilebilir. Yazılım güncellendikten sonra arayüzde bulunan Firmware Sürümünün değiştiği gözlemleyebilirsiniz.

Firmware gncellemesi yapılırken modeme fiziki olarak mdahale edilmemesi ve elektriđinin kesilmemesi gerekmektedir.

Firmware gncelleme sresi, modem in aılıp kapanma sresiyle birlikte toplam 5 ila 6 dk. kadar srecektir.

Modem firmware gncelleme dosyasını indirmek iin ltfen [tıklayınız.](#)

# Teşekkürler

